

مشخصات فنی دیزل ژنراتور

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| مدل دستگاه | GEC400 EA | | دیزل ژنراتور ۴۴۰ kVA فیات ایتالیا | | |
| مشخصات موتور دیزل | مدل موتور | C13 TE3A | | فیات (ایویکو) | |
| | کشور تولید کننده | ایتالیا | | | |
| | تعداد و آرایش سیلندر | ۶ - خطی | | | |
| | سیستم پاشش سوخت | مستقیم | | | |
| | سیستم تنفس موتور | توربوشارژ + افتر کولر | | | |
| مشخصات ژنراتور | برند ژنراتور | مکالته (Mecc-alte) | | | |
| | کشور تولید کننده | ایتالیا | | | |
| مشخصات عمومی دیزل ژنراتور | مصرف سوخت (لیتر بر ساعت) | stand by | ۹۸/۵ | | |
| | | full load | ۸۷/۵ | | |
| | | ۸۰٪ | ۷۲/۵ | | |
| | | ۵۰٪ | ۴۸/۶ | | |
| | ظرفیت مخزن سوخت | L | ۵۰۰ | | |
| | دور موتور | ۱۵۰۰ rpm | | | |
| | فرکانس | ۵۰ Hz | | | |
| | ولتاژ اسمی | ۲۳۱/۴۰۰ v | | | |
| | ابعاد دیزل ژنراتور | L×W×H | mm | ۳۵۳۰×۱۲۸۶×۱۹۳۸ | |
| | وزن دیزل ژنراتور | kg | | ۲۷۸۰ | |
| توان خروجی | کشور کوپل کننده دیزل و ژنراتور | ایتالیا | | | |
| | prime | kVA (kwe) | ۴۰۰ (۳۲۰) | | |
| | stand by | kVA (kwe) | ۴۴۰ (۳۵۲) | | |
| توضیحات | <p>دستگاه به همراه تابلو دیجیتال نیمه اتوماتیک ارائه می گردد . دستگاه پیشنهادی دارای کلید قطع کن (CB) + مخزن سوخت + باتری + شارژر باتری + Residential Silencer می باشد . امکان استفاده از دستگاه با ۸۰٪ ظرفیت پریم به صورت طولانی مدت. عملکرد دستگاه بر اساس شرایط ISO ۸۵۲۸ بررسی شده است وزن دستگاه به همراه روغن و آب و بدون سوخت در نظر گرفته شده است</p> | | | | |

